

重要

iDive Colorのオンラインマニュアルについて

この度はRATIO®のダイブコンピュータiDive Colorをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
iDive Colorはダイビングでの使用を目的とした非常に信頼性の高い高精度な電子機器です。
大容量のUSB充電式バッテリー、視認性に優れたカラー液晶表示や3Dデジタルコンパス、ガス切り替え、ワイヤレス・トランスミッター(オプション)を使用したタンク圧表示などの機能によりダイビングの経験を容易にしてくれます。

本製品をご使用いただく前に、ユーザーマニュアルをよくお読みいただきiDive Colorの機能に慣れ、新しいダイビングの世界をお楽しみください。

ユーザーマニュアル:<http://www.flcorp.co.jp/support/>



iDive Colorの起動 (Wake up)

プッシュボタンでの起動

A または D ボタンを押すとiDive Colorの時計モードが起動します。
時計モードではバッテリーの消費を防ぐため、10秒で表示が消える仕様になっています。



リストローテンションによる起動

iDiveはリストローテンションで起動させることができます。

リストローテンションでの起動は下図のようにiDiveを90°以上傾けてから素早く手首を元のいちに戻すと約2秒後に起動します。



iDiveを90°以上傾ける

素早く戻すと約2秒後に起動

注意: iDiveがスリープモードに入っているときにはリストローテンションでの起動はできません。

iDiveを傾ける角度は、リストローテンションの感度によって異なります。

スリープモードは電池の消費を防ぐため、一定の時間を過ぎたらプッシュボタンのみでしか起動できなくする機能です。スリープモードの設定は**DISPLAY設定のSLEEP**で変更することができます。

【iDiveのDISPAY設定のSLEEPのデフォルト設定="L05"】

L=リストローテンションの感度"低"、05=5分後にiDiveがスリープモードに入る

- 設定の例① (電池消費が早い)
リストローテンションのみで起動する設定
DISPLAY設定のSLEEPを"H00"に設定
H=感度"高"、00=スリープモードオフ

- 設定の例② (電池消費がデフォルトより早い)
スリープモードに入る時間を長くする設定
DISPLAY設定のSLEEPを"H15"に設定
H=感度"高"、15=15分後にスリープモード

メニュー構造 (基本操作)

